



S21 ソフトウェア & DMI カードファームウェアの アップデート方法について

2016年5月

ヒビノインターサウンド株式会社

2016年5月9日時点でのソフトウェア最新バージョン：ソフトウェア：V1.2

※使用中のS21のソフトウェアバージョンがV1.1であることをご確認ください。

(メインメニュー内のDiagnosticsから現バージョンを確認できます)



※上記の図の“Mute ボタン”については今回のV1.1 → V1.2 アップデート作業では使用しません。

●ソフトウェアのアップデート方法

1. 指定のリンク先から Zip ファイルをダウンロードして、解凍して中身の“update.dcu” というファイルを PC 上に取り出します。
2. 取り出した“update.dcu” のファイルを USB キーのルート階層にコピー・ペーストします。
(“update.dcu” がサブフォルダに入っていないかどうか注意してください！！)
3. コンソールの電源を落とした状態にします。
4. “update.dcu” のファイルが入った USB キーを S21 の USB コネクタに挿し込みます。
5. Overview ボタンを押しながら電源を入れて、右側の画面に腕時計のマークが出てくるまで待ちます。(大体 10 秒ぐらいです)
6. ソフトウェアのアップデートが実行されるので、コンソールが立ち上がるのを待ちます。
7. 立ち上がったらメニューのDiagnosticsでソフトウェアが最新のバージョンになっているかどうかを確認します。
8. 以上でソフトウェアのアップデート作業は完了です。

DMI カードのファームウェアのアップデート方法

1. メインメニューから System → DMI Card を選択します。
2. 2つの DMI カードスロットのステータスが表示される画面に移ります。
3. 画面上のカードスロット A と B の下側にアップデート実行ボタンがあり、アップデートが可能な場合はフロッピーディスクのマークが表示され、このボタンを押せばアップデートが始まります。

※ 既に最新バージョンになっている場合は、チェックマークがグレーの状態で、チェックマークを押しても何も起きません。



※重要

アップデート作業中にバッテリーが切れると本体が起動できなくなる可能性があります。

※アップデート作業は必ず給電している状態で行なってください。

本ソフトウェアに対応している製品にのみご使用ください。

ソフトウェアは予告せず改良、変更することがあります。

ソフトウェアの取得やその利用は、利用者自身の責任によって行ってください。



ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <http://www.hibino-intersound.co.jp/>