

ZETA

SYSTEM PLUS

コンパクトなボディに 最高の性能を凝縮した コストパフォーマンスモデル

ZETA SYSTEM PLUSは、上位機種同様、
高い信頼性や優れた音響性能、
人間工学的に優れたデザインをコンパクトなボディに搭載。
これまでにない新たな分野へも適用できる
汎用性の高いデジタル・コンソールです。

ZETA SYSTEM PLUSには、シンプルかつ精巧に設計された
コントロール・サーフェイス、ホットスワップ対応のカード、
クラス最高水準のリダンダントシステムなど、
上位機種譲りの優れた機能を搭載。
あらゆるタイプの放送・制作環境に最適です。



フォーマット

フレーム・サイズは24フェーダ、32フェーダ、48フェーダ・フレームの3種類を用意
A/Bレイヤーと最大48フェーダのコントロール・サーフェイス
2系統のメイン出力を装備
最大ミックスチャンネル数は56。32ステレオ+24モノ(88系統の信号バス)または
48ステレオ(96系統相当の信号バス)の構成が可能
入力ディレイ機能(オプション)

チャンネル・グループ

全チャンネルに4バンドEQ/フィルタ、コンプレッサ/リミッタ、エキスパンダ/ゲート
を搭載
8モノAUXバスは、最大4ステレオ構成も可能
全グループチャンネルにはコンプレッサ/リミッタを搭載
全チャンネルおよびグループのダイレクト出力は、プリEQ、プリフェーダ、ポスト
フェーダより送ることが可能
各チャンネルのダイレクト出力はMix Minus出力へ送ることも可能
各フェーダには、任意の機能を操作できる「ワイルド・コントロール」を2個搭載
ムービング・フェーダを採用

ルーティング

8モノラルまたは4ステレオ+4モノラルとして使用可能な8つのグループフェーダ
VCAスタイル・グルーピング・システム
16マルチトラック/IFB出力
マルチトラック/IFB出力へは、プリEQ、プリフェーダ、ポストフェーダ、ダイレクト
出力より送ることが可能
2メイン出力は、ステレオはもちろん、5.1サラウンドにも対応
5.1メイン出力からは、LCRS、ステレオおよびモノラルを同時に出力可能
全チャンネルを全てのバスに同時にルーティング可能

システム

オンボードフラッシュROMメモリシステムにより99メモリが可能
PCバックアップにより無制限のメモリが可能
多機能なGPIOシステムを搭載
コンソールはPCから独立して操作可能
独立したDSP処理によりPCやコントロール・サーフェイスをリセットする間もオー
ディオ信号は連続出力
コントロール・サーフェイスおよびシステムラックは電源投入後20秒以内に起動
コントロール・サーフェイスは音を途切れさせることなく、15秒以内で完全に
リセット可能
電源、DSPシステム、コントロールプロセッシングのオートリダンダントシステム
全てのカードとモジュールはコンソール起動中でも抜き差しが可能(ホットプラグ)
ホットスワップ対応カードは挿入と同時に使用可能



この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行って
ください。
製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
このカタログの記載内容は2007年11月現在のものです。仕様および外観は予告なく
変更されることがありますので、ご了承下さい。
このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。



http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部	〒108-0075 東京都港区港南3-5-12	TEL: 03-5783-3110
大阪ブランチ	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8	TEL: 06-6339-3890
福岡ブランチ	〒812-0042 福岡市博多区豊1-5-24	TEL: 092-475-2555
北海道オフィス	〒063-0813 札幌市西区琴似三條1-1-20	TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス	〒465-0093 名古屋市中東区一社3-143	TEL: 052-702-6312