

SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

ワイヤレス・マイクロホンシステム UHF-RMW/UHF-R

ワイヤレス・イヤーマニターシステム PSM1000/PSM900

チャンネルプラン表

※ PSM1000 と PSM900 のチャンネルプランは共通です。

INDEX

UHF-RMW のみを多チャンネル運用する場合	2
“A2+A+B 帯”、“A2+A 帯”、“A2+B 帯”、“A+B 帯”、“A2 帯”、“A 帯”、“B 帯” で運用	2
UHF-RMW もしくは UHF-R のみ、または両方を組合せて通常運用する場合	4
“A2 帯” のみで運用	4
“A+B 帯” で運用	6
“A 帯” のみで運用	8
UHF-RMW もしくは UHF-R のみ、または両方を組合せて通常運用する場合 ※詳細帯域区分けプラン	10
“A2 帯 Low バンド” のみで運用	10
“A2 帯 Hi バンド” のみで運用	11
“A 帯 Low バンド” のみで運用	12
“A 帯 Hi バンド” のみで運用	13
“B 帯” のみで運用	14
イヤモニ (PSM1000/900) のみ多チャンネル運用する場合	15
イヤモニを “A2+A 帯” で運用	15
イヤモニ (PSM1000/900) と UHF-RMW を多チャンネル運用する場合	16
イヤモニを “A2 帯” で運用する場合は UHF-RMW を “A 帯” または “A+B 帯” で運用／ イヤモニを “A 帯” で運用する場合は UHF-RMW を “A2 帯” で運用	16
イヤモニ (PSM1000/900) と UHF-RMW もしくは UHF-R のみ、または両方を組合せて通常運用する場合	17
イヤモニを “A2 帯” で運用し、UHF-R (MW) を “A 帯” で運用	17
イヤモニを “A2 帯” で運用し、UHF-R (MW) を “A+B 帯” で運用	19
UHF-R (MW) を “A2 帯” で運用し、イヤモニを “A 帯” で運用	22

【運用の際の注意】

- ・同時使用可能 ch 数は、設置環境・条件等によって異なることがあります。
- ・運用の際は、必ず受信機と送信アンテナを最低 5m 以上離して使用して下さい。ワイヤレスマイクの場合は加えて、送信機同士を 50cm 以上離して運用して下さい。
- ・枠内の英数字は、左からグループ / チャンネルを表しています。
例) 01/01 → 「01」グループ、「01」チャンネル
- ・同じ場所で別のグループのチャンネル同士を同時に運用すると混信する恐れがあります。

UHF-RMW のみを多チャンネル運用する場合

以下のチャンネルプランは、それぞれ “A2+A+B 帯”、“A2+A 帯”、“A2+B 帯”、“A+B 帯”、“A2 帯”、“A 帯”、“B 帯” で運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：39ch

A2 帯		A 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	18ch	使用可能 ch 数	14ch	使用可能 ch 数	7ch
グループ	MW	グループ	MW	グループ	MW
779.125	MW/1	797.125		806.125	
779.250		797.250		806.250	MW/33
779.375		797.375		806.375	
779.500	MW/2	797.500		806.500	MW/34
779.625		797.625	MW/19	806.625	
779.750	MW/3	797.750		806.750	
779.875		797.875		806.875	MW/35
780.000		798.000		807.000	
780.125	MW/4	798.125	MW/20	807.125	
780.250		798.250		807.250	
780.375		798.375		807.375	MW/36
780.500		798.500		807.500	
780.625	MW/5	798.625		807.625	
780.750		798.750	MW/21	807.750	
780.875	MW/6	798.875		807.875	
781.000		799.000	MW/22	808.000	
781.125		799.125		808.125	MW/37
781.250		799.250		808.250	
781.375	MW/7	799.375		808.375	
781.500		799.500	MW/23	808.500	
781.625		799.625		808.625	MW/38
781.750		799.750		808.750	
781.875		799.875		808.875	
782.000		800.000		809.000	
782.125		800.125	MW/24	809.125	
782.250		800.250		809.250	
782.375		800.375		809.375	
782.500		800.500	MW/25	809.500	
782.625		800.625		809.625	MW/39
782.750		800.750		809.750	
782.875	MW/8	800.875			
783.000		801.000	MW/26		
783.125		801.125			
783.250		801.250			
783.375		801.375			
783.500		801.500			
783.625		801.625	MW/27		
783.750		801.750			
783.875	MW/9	801.875			
784.000		802.000			
784.125	MW/10	802.125			
784.250		802.250			
784.375		802.375	MW/28		
784.500		802.500			
784.625	MW/11	802.625			
784.750		802.750			
784.875		802.875			
785.000		803.000			
785.125		803.125			
785.250		803.250			
785.375		803.375			
785.500	MW/12	803.500			
785.625		803.625			
785.750		803.750			
785.875	MW/13	803.875			
786.000		804.000	MW/29		
786.125	MW/14	804.125			
786.250		804.250			
786.375		804.375			
786.500	MW/15	804.500			
786.625		804.625			
786.750		804.750	MW/30		
786.875		804.875			
787.000	MW/16	805.000	MW/31		
787.125		805.125			
787.250	MW/17	805.250			
787.375		805.375	MW/32		
787.500		805.500			
787.625		805.625			
787.750	MW/18	805.750			
787.875		805.875			

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：34ch

A2 帯		A 帯	
使用可能 ch 数	17ch	使用可能 ch 数	17ch
グループ	A	グループ	A
779.125	A/1	797.125	
779.250		797.250	
779.375		797.375	A/18
779.500		797.500	
779.625	A/2	797.625	
779.750		797.750	
779.875		797.875	A/19
780.000	A/3	798.000	
780.125		798.125	
780.250	A/4	798.250	A/20
780.375		798.375	
780.500		798.500	A/21
780.625		798.625	
780.750		798.750	
780.875		798.875	
781.000		799.000	
781.125		799.125	
781.250	A/5	799.250	
781.375		799.375	
781.500	A/6	799.500	A/22
781.625		799.625	
781.750		799.750	
781.875		799.875	A/23
782.000		800.000	
782.125	A/7	800.125	A/24
782.250		800.250	
782.375	A/8	800.375	
782.500		800.500	
782.625		800.625	A/25
782.750		800.750	
782.875		800.875	
783.000		801.000	A/26
783.125		801.125	
783.250		801.250	
783.375		801.375	
783.500		801.500	
783.625		801.625	
783.750		801.750	
783.875		801.875	
784.000		802.000	
784.125	A/9	802.125	
784.250		802.250	A/27
784.375	A/10	802.375	
784.500		802.500	
784.625		802.625	A/28
784.750		802.750	
784.875		802.875	
785.000	A/11	803.000	
785.125		803.125	
785.250	A/12	803.250	
785.375		803.375	
785.500		803.500	
785.625		803.625	A/29
785.750		803.750	
785.875		803.875	
786.000	A/13	804.000	A/30
786.125		804.125	
786.250	A/14	804.250	
786.375		804.375	
786.500		804.500	A/31
786.625		804.625	
786.750		804.750	A/32
786.875		804.875	
787.000		805.000	
787.125	A/15	805.125	
787.250		805.250	A/33
787.375	A/16	805.375	
787.500		805.500	
787.625		805.625	A/34
787.750	A/17	805.750	
787.875		805.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：27ch

A2 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	18ch	使用可能 ch 数	9ch
グループ	2B	グループ	2B
779.125	2B/1	806.125	
779.250		806.250	2B/19
779.375		806.375	
779.500	2B/2	806.500	2B/20
779.625		806.625	
779.750	2B/3	806.750	
779.875		806.875	2B/21
780.000		807.000	
780.125		807.125	2B/22
780.250		807.250	
780.375		807.375	
780.500		807.500	
780.625	2B/4	807.625	
780.750		807.750	
780.875		807.875	
781.000		808.000	
781.125	2B/5	808.125	2B/23
781.250		808.250	
781.375	2B/6	808.375	
781.500		808.500	
781.625		808.625	2B/24
781.750		808.750	
781.875	2B/7	808.875	
782.000		809.000	2B/25
782.125		809.125	
782.250		809.250	2B/26
782.375		809.375	
782.500		809.500	
782.625		809.625	2B/27
782.750		809.750	
782.875	2B/8		
783.000			
783.125			
783.250			
783.375	2B/9		
783.500			
783.625			
783.750			
783.875			
784.000			
784.125	2B/10		
784.250			
784.375			
784.500	2B/11		
784.625			
784.750	2B/12		
784.875			
785.000			
785.125			
785.250	2B/13		
785.375			
785.500	2B/14		
785.625			
785.750			
785.875	2B/15		
786.000			
786.125			
786.250			
786.375			
786.500			
786.625			
786.750	2B/16		
786.875			
787.000			
787.125			
787.250			
787.375	2B/17		
787.500			
787.625			
787.750	2B/18		
787.875			

■パターン 4

同時使用可能 ch 数 : 23ch

A 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	15ch	使用可能 ch 数	8ch
グループ	4B	グループ	4B
797.125		806.125	4B/16
797.250		806.250	
797.375	4B/1	806.375	
797.500		806.500	4B/17
797.625	4B/2	806.625	
797.750		806.750	
797.875		806.875	
798.000		807.000	
798.125		807.125	
798.250		807.250	
798.375	4B/3	807.375	
798.500		807.500	
798.625	4B/4	807.625	
798.750		807.750	4B/18
798.875		807.875	
799.000	4B/5	808.000	
799.125		808.125	4B/19
799.250	4B/6	808.250	
799.375		808.375	4B/20
799.500		808.500	
799.625		808.625	
799.750		808.750	4B/21
799.875		808.875	
800.000		809.000	
800.125		809.125	
800.250		809.250	4B/22
800.375		809.375	
800.500	4B/7	809.500	
800.625		809.625	4B/23
800.750		809.750	
800.875			
801.000			
801.125			
801.250	4B/8		
801.375			
801.500			
801.625	4B/9		
801.750			
801.875			
802.000			
802.125	4B/10		
802.250			
802.375			
802.500	4B/11		
802.625			
802.750			
802.875			
803.000			
803.125	4B/12		
803.250			
803.375			
803.500			
803.625			
803.750			
803.875			
804.000			
804.125			
804.250			
804.375	4B/13		
804.500			
804.625			
804.750	4B/14		
804.875			
805.000			
805.125			
805.250			
805.375			
805.500	4B/15		
805.625			
805.750			
805.875			

■パターン 5

同時使用可能 ch 数 : 18ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	18ch
グループ	A2
779.125	A2/1
779.250	
779.375	
779.500	A2/2
779.625	
779.750	A2/3
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	A2/4
780.375	
780.500	
780.625	A2/5
780.750	
780.875	A2/6
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	A2/7
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	A2/8
782.625	
782.750	A2/9
782.875	
783.000	
783.125	A2/10
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	A2/11
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	A2/12
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	A2/13
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	A2/14
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	A2/15
786.750	
786.875	
787.000	A2/16
787.125	
787.250	A2/17
787.375	
787.500	
787.625	A2/18
787.750	
787.875	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数 : 18ch

A 帯	
使用可能 ch 数	18ch
グループ	A4
797.125	A4/1
797.250	
797.375	
797.500	A4/2
797.625	
797.750	A4/3
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	A4/4
798.375	
798.500	
798.625	A4/5
798.750	
798.875	A4/6
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	A4/7
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	A4/8
800.625	
800.750	A4/9
800.875	
801.000	
801.125	A4/10
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	A4/11
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	A4/12
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	A4/13
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	A4/14
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	A4/15
804.750	
804.875	
805.000	A4/16
805.125	
805.250	A4/17
805.375	
805.500	
805.625	A4/18
805.750	
805.875	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数 : 10ch

B 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	B
806.125	B/1
806.250	
806.375	B/2
806.500	
806.625	
806.750	B/3
806.875	
807.000	
807.125	
807.250	B/4
807.375	
807.500	
807.625	B/5
807.750	
807.875	
808.000	
808.125	
808.250	B/6
808.375	
808.500	
808.625	
808.750	B/7
808.875	
809.000	B/8
809.125	
809.250	
809.375	B/9
809.500	
809.625	B/10
809.750	

UHF-RMW もしくは UHF-R のみ、または両方を組合せて通常運用する場合

UHF-RMW と UHF-R の共通のプランになります。UHF-RMW と UHF-R の送受信機が混在しているシステムの場合にもご利用可能です。

以下のチャンネルプランは、“A2 帯” のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：7ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	7ch
グループ	C1
779.125	C1/1
779.250	
779.375	C1/2
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	C1/3
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	C1/4
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	C1/5
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	C1/6
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	C1/7
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：7ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	7ch
グループ	C2
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	C2/1
779.625	
779.750	
779.875	C2/2
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	C2/3
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	C2/4
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	C2/5
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	C2/6
787.625	
787.750	C2/7
787.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：8ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	8ch
グループ	C3
779.125	
779.250	C3/1
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	C3/2
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	C3/3
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	C3/4
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	C3/5
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	C3/6
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	C3/7
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	C3/8
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：8ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	8ch
グループ	C4
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	C4/1
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	C4/2
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	C4/3
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	C4/4
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	C4/5
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	C4/6
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	C4/7
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	C4/8
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：10ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	C5
779.125	C5/1
779.250	
779.375	C5/2
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	C5/3
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	C5/4
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	C5/5
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	C5/6
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	C5/7
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	C5/8
786.750	
786.875	
787.000	C5/9
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	C5/10
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：10ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	C6
779.125	
779.250	C6/1
779.375	
779.500	C6/2
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	C6/3
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	C6/4
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	C6/5
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	C6/6
783.500	
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	C6/7
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	C6/8
786.250	
786.375	
786.500	C6/9
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	C6/10
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：10ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	C7
779.125	
779.250	C7/1
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	C7/2
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	C7/3
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	C7/4
781.625	
781.750	
781.875	C7/5
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	C7/6
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	C7/7
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	C7/8
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	C7/9
787.500	
787.625	C7/10
787.750	
787.875	

■パターン 8

同時使用可能 ch 数：10ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	C8
779.125	
779.250	C8/1
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	C8/2
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	C8/3
781.750	
781.875	
782.000	C8/4
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	C8/5
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	C8/6
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	C8/7
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	C8/8
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	C8/9
787.375	
787.500	C8/10
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 9

同時使用可能 ch 数：10ch

A2 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	C9
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	C9/1
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	C9/2
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	C9/3
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	C9/4
781.875	
782.000	
782.125	C9/5
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	C9/6
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	C9/7
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	C9/8
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	C9/9
787.750	
787.875	C9/10

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：12ch

A 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	9ch	使用可能 ch 数	3ch
グループ	F6	グループ	F6
797.125	F6/1	806.125	
797.250		806.250	
797.375	F6/2	806.375	
797.500		806.500	
797.625		806.625	
797.750	F6/3	806.750	F6/10
797.875		806.875	
798.000		807.000	
798.125		807.125	
798.250		807.250	
798.375		807.375	
798.500		807.500	
798.625		807.625	
798.750	F6/4	807.750	
798.875		807.875	
799.000		808.000	
799.125		808.125	
799.250		808.250	
799.375		808.375	
799.500		808.500	
799.625		808.625	
799.750		808.750	F6/11
799.875	F6/5	808.875	
800.000		809.000	
800.125		809.125	
800.250		809.250	
800.375		809.375	
800.500		809.500	
800.625		809.625	F6/12
800.750		809.750	
800.875			
801.000			
801.125			
801.250			
801.375	F6/6		
801.500			
801.625			
801.750			
801.875			
802.000			
802.125			
802.250			
802.375			
802.500			
802.625			
802.750			
802.875			
803.000			
803.125			
803.250			
803.375			
803.500			
803.625	F6/7		
803.750			
803.875			
804.000			
804.125			
804.250			
804.375	F6/8		
804.500			
804.625			
804.750			
804.875	F6/9		
805.000			
805.125			
805.250			
805.375			
805.500			
805.625			
805.750			
805.875			

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：12ch

A 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	8ch	使用可能 ch 数	4ch
グループ	F7	グループ	F7
797.125		806.125	F7/9
797.250		806.250	
797.375	F7/1	806.375	
797.500		806.500	
797.625	F7/2	806.625	
797.750		806.750	
797.875		806.875	
798.000		807.000	
798.125		807.125	
798.250		807.250	
798.375		807.375	
798.500		807.500	
798.625		807.625	
798.750		807.750	
798.875	F7/3	807.875	
799.000		808.000	
799.125		808.125	
799.250	F7/4	808.250	
799.375		808.375	
799.500		808.500	F7/10
799.625		808.625	
799.750		808.750	
799.875		808.875	
800.000		809.000	
800.125		809.125	F7/11
800.250	F7/5	809.250	
800.375		809.375	
800.500		809.500	
800.625		809.625	F7/12
800.750		809.750	
800.875			
801.000	F7/6		
801.125			
801.250			
801.375			
801.500			
801.625			
801.750			
801.875			
802.000			
802.125			
802.250			
802.375			
802.500			
802.625			
802.750			
802.875			
803.000	F7/7		
803.125			
803.250			
803.375			
803.500			
803.625			
803.750			
803.875			
804.000			
804.125			
804.250			
804.375			
804.500			
804.625			
804.750			
804.875			
805.000			
805.125			
805.250	F7/8		
805.375			
805.500			
805.625			
805.750			
805.875			

■パターン 8

同時使用可能 ch 数：12ch

A 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	9ch	使用可能 ch 数	3ch
グループ	F8	グループ	F8
797.125		806.125	
797.250	F8/1	806.250	
797.375		806.375	
797.500	F8/2	806.500	
797.625		806.625	
797.750		806.750	
797.875	F8/3	806.875	F8/10
798.000		807.000	
798.125		807.125	
798.250		807.250	
798.375		807.375	
798.500		807.500	
798.625		807.625	
798.750		807.750	
798.875		807.875	
799.000		808.000	
799.125		808.125	
799.250		808.250	
799.375		808.375	F8/11
799.500		808.500	
799.625	F8/4	808.625	
799.750		808.750	
799.875		808.875	
800.000		809.000	
800.125		809.125	F8/12
800.250		809.250	
800.375		809.375	
800.500		809.500	
800.625		809.625	
800.750		809.750	
800.875			
801.000	F8/5		
801.125			
801.250			
801.375			
801.500			
801.625			
801.750			
801.875			
802.000			
802.125			
802.250	F8/6		
802.375			
802.500			
802.625			
802.750			
802.875			
803.000			
803.125			
803.250			
803.375			
803.500			
803.625			
803.750			
803.875	F8/7		
804.000			
804.125			
804.250			
804.375			
804.500			
804.625			
804.750			
804.875			
805.000	F8/8		
805.125			
805.250			
805.375			
805.500			
805.625			
805.750			
805.875	F8/9		

■パターン 9

同時使用可能 ch 数：12ch

A 帯		B 帯	
使用可能 ch 数	8ch	使用可能 ch 数	4ch
グループ	F9	グループ	F9
797.125	F9/1	806.125	
797.250		806.250	
797.375		806.375	
797.500	F9/2	806.500	
797.625		806.625	
797.750		806.750	
797.875		806.875	
798.000		807.000	
798.125		807.125	
798.250		807.250	
798.375		807.375	
798.500		807.500	
798.625		807.625	
798.750		807.750	
798.875		807.875	
799.000		808.000	F9/9
799.125	F9/3	808.125	
799.250		808.250	
799.375		808.375	
799.500		808.500	
799.625		808.625	F9/10
799.750		808.750	
799.875		808.875	
800.000		809.000	
800.125	F9/4	809.125	
800.250		809.250	
800.375		809.375	
800.500		809.500	F9/11
800.625		809.625	
800.750		809.750	F9/12
800.875			
801.000			
801.125			
801.250			
801.375			
801.500			
801.625			
801.750			
801.875			
802.000	F9/5		
802.125			
802.250			
802.375			
802.500			
802.625			
802.750			
802.875			
803.000			
803.125			
803.250			
803.375			
803.500			
803.625			
803.750			
803.875			
804.000			
804.125			
804.250	F9/6		
804.375			
804.500			
804.625			
804.750	F9/7		
804.875			
805.000			
805.125			
805.250			
805.375			
805.500	F9/8		
805.625			
805.750			
805.875			

以下のチャンネルプランは、“A 帯”のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：7ch

A 帯	
使用可能 ch 数	7ch
グループ	E1
797.125	E1/1
797.250	
797.375	E1/2
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	E1/3
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	E1/4
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	E1/5
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	E1/6
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	E1/7
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：7ch

A 帯	
使用可能 ch 数	7ch
グループ	E2
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	E2/1
797.625	
797.750	
797.875	E2/2
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	E2/3
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	E2/4
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	E2/5
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	E2/6
805.625	
805.750	E2/7
805.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：8ch

A 帯	
使用可能 ch 数	8ch
グループ	E3
797.125	
797.250	E3/1
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	E3/2
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	E3/3
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	E3/4
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	E3/5
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	E3/6
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	E3/7
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	E3/8
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：8ch

A 帯	
使用可能 ch 数	8ch
グループ	E4
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	E4/1
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	E4/2
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	E4/3
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	E4/4
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	E4/5
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	E4/6
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	E4/7
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	E4/8
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：10ch

A 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	E5
797.125	E5/1
797.250	
797.375	E5/2
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	E5/3
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	E5/4
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	E5/5
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	E5/6
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	E5/7
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	E5/8
804.750	
804.875	
805.000	E5/9
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	E5/10
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数 : 10ch

A 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	E6
797.125	
797.250	E6/1
797.375	
797.500	E6/2
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	E6/3
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	E6/4
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	E6/5
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	E6/6
801.500	
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	E6/7
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	E6/8
804.250	
804.375	
804.500	E6/9
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	E6/10
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数 : 10ch

A 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	E7
797.125	
797.250	E7/1
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	E7/2
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	E7/3
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	E7/4
799.625	
799.750	
799.875	E7/5
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	E7/6
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	E7/7
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	E7/8
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	E7/9
805.500	
805.625	E7/10
805.750	
805.875	

■パターン 8

同時使用可能 ch 数 : 10ch

A 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	E8
797.125	
797.250	E8/1
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	E8/2
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	E8/3
799.750	
799.875	
800.000	E8/4
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	E8/5
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	E8/6
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	E8/7
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	E8/8
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	E8/9
805.375	
805.500	E8/10
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 9

同時使用可能 ch 数 : 10ch

A 帯	
使用可能 ch 数	10ch
グループ	E9
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	E9/1
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	E9/2
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	E9/3
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	E9/4
799.875	
800.000	
800.125	E9/5
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	E9/6
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	E9/7
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	E9/8
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	E9/9
805.750	
805.875	E9/10

UHF-RMW もしくは UHF-R のみ、または両方を組合せて通常運用する場合 ※詳細帯域区分けプラン

UHF-RMW と UHF-R の共通のプランになります。UHF-RMW と UHF-R の送受信機が混在しているシステムの場合にもご利用可能です。グループ L8 及びグループ H8 は、L1 ~ L7、H1 ~ H7 グループの使用方は異なります。基本の組み合わせ以外の組み合わせにより、多チャンネル同時運用を可能にするための補助周波数です。したがってグループ L8 及び H8 のチャンネルは同時に使用できるものではありません。

以下のチャンネルプランは、“A2 帯 Low バンド” のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L1
779.125	L1/A1
779.250	
779.375	L1/A2
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	L1/A3
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	L1/A4
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	L1/A5
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	L1/A6
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L2
779.125	
779.250	L2/A1
779.375	
779.500	L2/A2
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	L2/A3
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	L2/A4
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	L2/A5
781.625	
781.750	
781.875	L2/A6
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L3
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	
779.625	L3/A1
779.750	
779.875	L3/A2
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	L3/A3
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	L3/A4
781.375	
781.500	
781.625	L3/A5
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	L3/A6
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L4
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	L4/A1
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	L4/A2
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	L4/A3
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	L4/A4
782.250	
782.375	L4/A5
782.500	
782.625	
782.750	L4/A6
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：5ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	5ch
グループ	L5
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	L5/A1
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	L5/A2
781.250	
781.375	L5/A3
781.500	
781.625	
781.750	L5/A4
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	L5/A5
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：1ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	1ch
グループ	L6
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	L6/A1
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：7ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	7ch
グループ	L7
779.125	L7/A1
779.250	
779.375	L7/A2
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	L7/A3
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	L7/A4
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	L7/A5
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	L7/A6
782.500	
782.625	
782.750	L7/A7
782.875	
783.000	
783.125	
783.250	
783.375	
783.500	

■パターン 8

同時使用可能 ch 数：-ch

A2 帯 Low バンド

使用可能ch数	-
グループ	L8
779.125	
779.250	
779.375	
779.500	
779.625	
779.750	
779.875	
780.000	
780.125	
780.250	
780.375	
780.500	
780.625	
780.750	
780.875	
781.000	
781.125	
781.250	
781.375	
781.500	
781.625	
781.750	
781.875	
782.000	
782.125	
782.250	
782.375	
782.500	
782.625	
782.750	
782.875	L8/A1
783.000	L8/A2
783.125	L8/A3
783.250	L8/A4
783.375	L8/A5
783.500	L8/A6

以下のチャンネルプランは、“A2 帯 Hi バンド” のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H1
783.625	H1/A1
783.750	
783.875	H1/A2
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	H1/A3
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	H1/A4
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	H1/A5
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	H1/A6
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H2
783.625	
783.750	H2/A1
783.875	
784.000	H2/A2
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	H2/A3
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	H2/A4
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	H2/A5
786.125	
786.250	
786.375	H2/A6
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H3
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	H3/A1
784.250	
784.375	H3/A2
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	H3/A3
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	H3/A4
785.875	
786.000	
786.125	H3/A5
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	H3/A6
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：6ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H4
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	H4/A1
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	H4/A2
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	H4/A3
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	H4/A4
786.750	
786.875	H4/A5
787.000	
787.125	
787.250	H4/A6
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：5ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	5ch
グループ	H5
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	H5/A1
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	H5/A2
785.750	
785.875	H5/A3
786.000	
786.125	
786.250	H5/A4
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	H5/A5
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：1ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	1ch
グループ	H6
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	H6/A1
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：7ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	7ch
グループ	H7
783.625	H7/A1
783.750	
783.875	H7/A2
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	H7/A3
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	H7/A4
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	H7/A5
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	H7/A6
787.000	
787.125	
787.250	H7/A7
787.375	
787.500	
787.625	
787.750	
787.875	

■パターン 8

同時使用可能 ch 数：-ch

A2 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	-
グループ	H8
783.625	
783.750	
783.875	
784.000	
784.125	
784.250	
784.375	
784.500	
784.625	
784.750	
784.875	
785.000	
785.125	
785.250	
785.375	
785.500	
785.625	
785.750	
785.875	
786.000	
786.125	
786.250	
786.375	
786.500	
786.625	
786.750	
786.875	
787.000	
787.125	
787.250	
787.375	H8/A1
787.500	H8/A2
787.625	H8/A3
787.750	H8/A4
787.875	H8/A5

以下のチャンネルプランは、“A 帯 Low バンド” のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L1
797.125	L1/1
797.250	
797.375	L1/2
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	L1/3
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	L1/4
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	L1/5
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	L1/6
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L2
797.125	
797.250	L2/1
797.375	
797.500	L2/2
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	L2/3
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	L2/4
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	L2/5
799.625	
799.750	
799.875	L2/6
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L3
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	
797.625	L3/1
797.750	
797.875	L3/2
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	L3/3
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	L3/4
799.375	
799.500	
799.625	L3/5
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	L3/6
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	6ch
グループ	L4
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	L4/1
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	L4/2
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	L4/3
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	L4/4
800.250	
800.375	L4/5
800.500	
800.625	
800.750	L4/6
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：5ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	5ch
グループ	L5
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	L5/1
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	L5/2
799.250	
799.375	L5/3
799.500	
799.625	
799.750	L5/4
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	L5/5
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：1ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	1ch
グループ	L6
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	L6/1
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：7ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	7ch
グループ	L7
797.125	L7/1
797.250	
797.375	L7/2
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	L7/3
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	L7/4
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	L7/5
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	L7/6
800.500	
800.625	
800.750	L7/7
800.875	
801.000	
801.125	
801.250	
801.375	
801.500	

■パターン 8

同時使用可能 ch 数：-ch

A 帯 Low バンド

使用可能ch数	-
グループ	L8
797.125	
797.250	
797.375	
797.500	
797.625	
797.750	
797.875	
798.000	
798.125	
798.250	
798.375	
798.500	
798.625	
798.750	
798.875	
799.000	
799.125	
799.250	
799.375	
799.500	
799.625	
799.750	
799.875	
800.000	
800.125	
800.250	
800.375	
800.500	
800.625	
800.750	
800.875	L8/1
801.000	L8/2
801.125	L8/3
801.250	L8/4
801.375	L8/5
801.500	L8/6

以下のチャンネルプランは、“A 帯 Hi バンド” のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H1
801.625	H1/1
801.750	
801.875	H1/2
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	H1/3
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	H1/4
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	H1/5
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	H1/6
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H2
801.625	
801.750	H2/1
801.875	
802.000	H2/2
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	H2/3
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	H2/4
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	H2/5
804.125	
804.250	
804.375	H2/6
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H3
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	H3/1
802.250	
802.375	H3/2
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	H3/3
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	H3/4
803.875	
804.000	
804.125	H3/5
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	H3/6
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：6ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	6ch
グループ	H4
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	H4/1
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	H4/2
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	H4/3
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	H4/4
804.750	
804.875	H4/5
805.000	
805.125	
805.250	H4/6
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：5ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	5ch
グループ	H5
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	H5/1
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	H5/2
803.750	
803.875	H5/3
804.000	
804.125	
804.250	H5/4
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	H5/5
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：1ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	1ch
グループ	H6
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	H6/1
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：7ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	7ch
グループ	H7
801.625	H7/1
801.750	
801.875	H7/2
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	H7/3
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	H7/4
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	H7/5
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	H7/6
805.000	
805.125	
805.250	H7/7
805.375	
805.500	
805.625	
805.750	
805.875	

■パターン 8

同時使用可能 ch 数：-ch

A 帯 Hi バンド

使用可能 ch 数	-
グループ	H8
801.625	
801.750	
801.875	
802.000	
802.125	
802.250	
802.375	
802.500	
802.625	
802.750	
802.875	
803.000	
803.125	
803.250	
803.375	
803.500	
803.625	
803.750	
803.875	
804.000	
804.125	
804.250	
804.375	
804.500	
804.625	
804.750	
804.875	
805.000	
805.125	
805.250	
805.375	H8/1
805.500	H8/2
805.625	H8/3
805.750	H8/4
805.875	H8/5

以下のチャンネルプランは、“B帯”のみで運用することを前提としています。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：6ch

B帯

使用可能ch数	6ch
グループ	1
806.125	1/01
806.250	
806.375	1/02
806.500	
806.625	
806.750	
806.875	
807.000	
807.125	1/03
807.250	
807.375	
807.500	
807.625	
807.750	1/04
807.875	
808.000	
808.125	
808.250	
808.375	
808.500	
808.625	
808.750	
808.875	
809.000	1/05
809.125	
809.250	
809.375	
809.500	1/06
809.625	
809.750	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：6ch

B帯

使用可能ch数	6ch
グループ	2
806.125	
806.250	2/01
806.375	
806.500	2/02
806.625	
806.750	
806.875	
807.000	2/03
807.125	
807.250	
807.375	
807.500	
807.625	
807.750	
807.875	2/04
808.000	
808.125	
808.250	
808.375	
808.500	2/05
808.625	
808.750	
808.875	2/06
809.000	
809.125	
809.250	
809.375	
809.500	
809.625	
809.750	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：6ch

B帯

使用可能ch数	6ch
グループ	3
806.125	
806.250	
806.375	
806.500	
806.625	3/01
806.750	
806.875	3/02
807.000	
807.125	
807.250	
807.375	3/03
807.500	
807.625	
807.750	
807.875	
808.000	
808.125	
808.250	3/04
808.375	
808.500	
808.625	3/05
808.750	
808.875	
809.000	
809.125	
809.250	3/06
809.375	
809.500	
809.625	
809.750	

■パターン 4

同時使用可能 ch 数：6ch

B帯

使用可能ch数	6ch
グループ	4
806.125	
806.250	
806.375	
806.500	
806.625	
806.750	4/01
806.875	
807.000	
807.125	
807.250	
807.375	
807.500	4/02
807.625	
807.750	
807.875	
808.000	4/03
808.125	
808.250	
808.375	
808.500	
808.625	
808.750	
808.875	
809.000	
809.125	4/04
809.250	
809.375	4/05
809.500	
809.625	
809.750	4/06

■パターン 5

同時使用可能 ch 数：5ch

B帯

使用可能ch数	5ch
グループ	5
806.125	
806.250	
806.375	
806.500	
806.625	
806.750	
806.875	
807.000	
807.125	
807.250	
807.375	
807.500	
807.625	5/01
807.750	
807.875	
808.000	
808.125	5/02
808.250	
808.375	5/03
808.500	
808.625	
808.750	5/04
808.875	
809.000	
809.125	
809.250	
809.375	
809.500	
809.625	5/05
809.750	

■パターン 6

同時使用可能 ch 数：1ch

B帯

使用可能ch数	1ch
グループ	6
806.125	
806.250	
806.375	
806.500	
806.625	
806.750	
806.875	
807.000	
807.125	
807.250	6/01
807.375	
807.500	
807.625	
807.750	
807.875	
808.000	
808.125	
808.250	
808.375	
808.500	
808.625	
808.750	
808.875	
809.000	
809.125	
809.250	
809.375	
809.500	
809.625	
809.750	

■パターン 7

同時使用可能 ch 数：7ch

B帯

使用可能ch数	7ch
グループ	7
806.125	7/01
806.250	
806.375	7/02
806.500	
806.625	
806.750	
806.875	7/03
807.000	
807.125	
807.250	
807.375	
807.500	7/04
807.625	
807.750	
807.875	
808.000	
808.125	
808.250	
808.375	
808.500	7/05
808.625	
808.750	
808.875	
809.000	
809.125	
809.250	
809.375	7/06
809.500	
809.625	
809.750	7/07

イヤモニのみ多チャンネル運用する場合

以下のチャンネルプランは、イヤモニ (PSM1000/900) を “A2+A 帯” で運用することを前提としています。

※ PSM1000 と PSM900 のチャンネルプランは共通です。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：14ch

A2 帯		A 帯	
使用可能 ch 数	7ch	使用可能 ch 数	7ch
グループ	01	グループ	01
779.125		797.125	
779.250		797.250	
779.375		797.375	01/08
779.500		797.500	
779.625	01/01	797.625	
779.750		797.750	
779.875		797.875	
780.000		798.000	
780.125		798.125	
780.250		798.250	
780.375		798.375	01/09
780.500		798.500	
780.625		798.625	
780.750		798.750	
780.875		798.875	
781.000		799.000	
781.125		799.125	
781.250		799.250	
781.375		799.375	
781.500		799.500	
781.625	01/02	799.625	
781.750		799.750	
781.875		799.875	
782.000		800.000	
782.125		800.125	
782.250	01/03	800.250	
782.375		800.375	
782.500		800.500	01/10
782.625		800.625	
782.750		800.750	
782.875		800.875	
783.000		801.000	
783.125		801.125	
783.250		801.250	
783.375		801.375	
783.500		801.500	
783.625		801.625	01/11
783.750		801.750	
783.875		801.875	
784.000		802.000	
784.125		802.125	
784.250		802.250	
784.375		802.375	
784.500		802.500	
784.625		802.625	
784.750		802.750	
784.875		802.875	
785.000		803.000	
785.125		803.125	
785.250		803.250	01/12
785.375		803.375	
785.500		803.500	
785.625	01/04	803.625	
785.750		803.750	
785.875		803.875	
786.000	01/05	804.000	01/13
786.125		804.125	
786.250		804.250	
786.375		804.375	
786.500		804.500	
786.625		804.625	
786.750		804.750	
786.875	01/06	804.875	
787.000		805.000	
787.125		805.125	
787.250		805.250	
787.375	01/07	805.375	
787.500		805.500	01/14
787.625		805.625	
787.750		805.750	
787.875		805.875	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：14ch

A2 帯		A 帯	
使用可能 ch 数	7ch	使用可能 ch 数	7ch
グループ	02	グループ	02
779.125		797.125	
779.250	02/01	797.250	02/08
779.375		797.375	
779.500		797.500	
779.625		797.625	
779.750		797.750	
779.875		797.875	
780.000		798.000	
780.125		798.125	
780.250		798.250	02/09
780.375		798.375	
780.500		798.500	
780.625		798.625	
780.750	02/02	798.750	
780.875		798.875	
781.000		799.000	
781.125		799.125	
781.250	02/03	799.250	
781.375		799.375	
781.500		799.500	
781.625		799.625	
781.750		799.750	
781.875		799.875	
782.000		800.000	
782.125		800.125	
782.250		800.250	
782.375		800.375	
782.500		800.500	02/10
782.625		800.625	
782.750		800.750	
782.875		800.875	
783.000		801.000	
783.125		801.125	
783.250		801.250	
783.375		801.375	
783.500		801.500	
783.625		801.625	
783.750		801.750	
783.875		801.875	
784.000		802.000	
784.125		802.125	02/11
784.250		802.250	
784.375		802.375	
784.500		802.500	
784.625		802.625	
784.750		802.750	
784.875	02/04	802.875	
785.000		803.000	
785.125		803.125	
785.250		803.250	
785.375		803.375	
785.500	02/05	803.500	
785.625		803.625	
785.750		803.750	
785.875		803.875	
786.000		804.000	
786.125		804.125	
786.250		804.250	02/12
786.375		804.375	
786.500		804.500	
786.625	02/06	804.625	
786.750		804.750	
786.875		804.875	
787.000		805.000	
787.125		805.125	02/13
787.250		805.250	
787.375	02/07	805.375	
787.500		805.500	02/14
787.625		805.625	
787.750		805.750	
787.875		805.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：14ch

A2 帯		A 帯	
使用可能 ch 数	7ch	使用可能 ch 数	7ch
グループ	03	グループ	03
779.125		797.125	
779.250	03/01	797.250	
779.375		797.375	
779.500		797.500	03/08
779.625		797.625	
779.750		797.750	
779.875		797.875	
780.000	03/02	798.000	
780.125		798.125	
780.250		798.250	
780.375		798.375	03/09
780.500		798.500	
780.625		798.625	
780.750		798.750	03/10
780.875		798.875	
781.000		799.000	
781.125		799.125	
781.250		799.250	
781.375		799.375	
781.500		799.500	
781.625		799.625	
781.750		799.750	
781.875		799.875	
782.000		800.000	
782.125		800.125	
782.250		800.250	
782.375	03/03	800.375	
782.500		800.500	03/11
782.625		800.625	
782.750		800.750	
782.875		800.875	
783.000		801.000	
783.125		801.125	
783.250		801.250	
783.375		801.375	
783.500		801.500	
783.625		801.625	
783.750	03/04	801.750	
783.875		801.875	
784.000		802.000	
784.125		802.125	
784.250		802.250	
784.375	03/05	802.375	
784.500		802.500	
784.625		802.625	
784.750		802.750	
784.875		802.875	
785.000		803.000	03/12
785.125		803.125	
785.250		803.250	
785.375		803.375	
785.500		803.500	
785.625		803.625	
785.750		803.750	
785.875		803.875	
786.000	03/06	804.000	03/13
786.125		804.125	
786.250		804.250	
786.375		804.375	
786.500		804.500	03/14
786.625		804.625	
786.750		804.750	
786.875		804.875	
787.000		805.000	
787.125	03/07	805.125	
787.250		805.250	
787.375		805.375	
787.500		805.500	
787.625		805.625	
787.750		805.750	
787.875		805.875	

イヤモニと UHF-RMW を多チャンネル運用する場合

以下のチャンネルプランは、イヤモニ (PSM1000/900) を “A2 帯” で運用する場合は UHF-RMW を “A 帯” または “A+B 帯” で運用し、イヤモニ (PSM1000/900) を “A 帯” で運用する場合は UHF-RMW を “A2 帯” で運用することを前提としています。

※ PSM1000 と PSM900 のチャンネルプランは共通です。

■パターン 1

同時使用可能 ch 数：

イヤモニ：9ch / UHF-RMW：18ch

A2 帯：イヤモニ		A 帯：UHF-RMW	
使用可能 ch 数	9ch	使用可能 ch 数	18ch
グループ	A2	グループ	A4
779.125		797.125	A4/01
779.250	A2/01	797.250	
779.375		797.375	
779.500		797.500	A4/02
779.625		797.625	
779.750		797.750	A4/03
779.875		797.875	
780.000		798.000	
780.125	A2/02	798.125	
780.250		798.250	A4/04
780.375		798.375	
780.500		798.500	
780.625		798.625	A4/05
780.750		798.750	
780.875		798.875	A4/06
781.000		799.000	
781.125		799.125	
781.250		799.250	
781.375	A2/03	799.375	
781.500		799.500	
781.625		799.625	A4/07
781.750		799.750	
781.875		799.875	
782.000		800.000	
782.125	A2/04	800.125	
782.250		800.250	
782.375		800.375	
782.500		800.500	A4/08
782.625		800.625	
782.750		800.750	A4/09
782.875		800.875	
783.000		801.000	
783.125		801.125	A4/10
783.250	A2/09 *1	801.250	
783.375		801.375	
783.500		801.500	
783.625		801.625	
783.750		801.750	
783.875		801.875	
784.000		802.000	A4/11
784.125		802.125	
784.250		802.250	
784.375		802.375	
784.500		802.500	A4/12
784.625		802.625	
784.750		802.750	
784.875		802.875	
785.000		803.000	
785.125		803.125	A4/13
785.250		803.250	
785.375		803.375	
785.500		803.500	
785.625	A2/05	803.625	
785.750		803.750	
785.875		803.875	
786.000	A2/06	804.000	
786.125		804.125	A4/14
786.250		804.250	
786.375		804.375	
786.500		804.500	
786.625		804.625	A4/15
786.750		804.750	
786.875		804.875	
787.000	A2/07	805.000	A4/16
787.125		805.125	
787.250		805.250	A4/17
787.375		805.375	
787.500	A2/08	805.500	
787.625		805.625	A4/18
787.750		805.750	
787.875		805.875	

■パターン 2

同時使用可能 ch 数：

イヤモニ：9ch / UHF-RMW：18ch

A2 帯：UHF-RMW		A 帯：イヤモニ	
使用可能 ch 数	18ch	使用可能 ch 数	9ch
グループ	A2	グループ	A4
779.125	A2/01	797.125	
779.250		797.250	A4/01
779.375		797.375	
779.500	A2/02	797.500	
779.625		797.625	
779.750	A2/03	797.750	
779.875		797.875	
780.000		798.000	
780.125		798.125	A4/02
780.250	A2/04	798.250	
780.375		798.375	
780.500		798.500	
780.625	A2/05	798.625	
780.750		798.750	
780.875	A2/06	798.875	
781.000		799.000	
781.125		799.125	
781.250		799.250	
781.375		799.375	A4/03
781.500		799.500	
781.625	A2/07	799.625	
781.750		799.750	
781.875		799.875	
782.000		800.000	
782.125		800.125	A4/04
782.250		800.250	
782.375		800.375	
782.500	A2/08	800.500	
782.625		800.625	
782.750	A2/09	800.750	
782.875		800.875	
783.000		801.000	
783.125	A2/10	801.125	
783.250		801.250	A4/09 *1
783.375		801.375	
783.500		801.500	
783.625		801.625	
783.750		801.750	
783.875		801.875	
784.000	A2/11	802.000	
784.125		802.125	
784.250		802.250	
784.375		802.375	
784.500	A2/12	802.500	
784.625		802.625	
784.750		802.750	
784.875		802.875	
785.000		803.000	
785.125	A2/13	803.125	
785.250		803.250	
785.375		803.375	
785.500		803.500	
785.625		803.625	A4/05
785.750		803.750	
785.875		803.875	
786.000		804.000	A4/06
786.125	A2/14	804.125	
786.250		804.250	
786.375		804.375	
786.500		804.500	
786.625	A2/15	804.625	
786.750		804.750	
786.875		804.875	
787.000	A2/16	805.000	A4/07
787.125		805.125	
787.250	A2/17	805.250	
787.375		805.375	
787.500		805.500	A4/08
787.625	A2/18	805.625	
787.750		805.750	
787.875		805.875	

■パターン 3

同時使用可能 ch 数：

イヤモニ：8ch / UHF-RMW：23ch

A2 帯：イヤモニ		A 帯：UHF-RMW		B 帯：UHF-RMW	
使用可能 ch 数	8ch	使用可能 ch 数	15ch	使用可能 ch 数	8ch
グループ	2B	グループ	4B	グループ	4B
779.125		797.125		806.125	4B/16
779.250	2B/01	797.250		806.250	
779.375		797.375	4B/01	806.375	
779.500		797.500		806.500	4B/17
779.625		797.625	4B/02	806.625	
779.750		797.750		806.750	
779.875	2B/08 *1	797.875		806.875	
780.000		798.000		807.000	
780.125		798.125		807.125	
780.250	2B/02	798.250		807.250	
780.375		798.375	4B/03	807.375	
780.500		798.500		807.500	
780.625		798.625	4B/04	807.625	
780.750		798.750		807.750	4B/18
780.875	2B/03	798.875		807.875	
781.000		799.000	4B/05	808.000	
781.125		799.125		808.125	4B/19
781.250		799.250	4B/06	808.250	
781.375		799.375		808.375	4B/20
781.500		799.500		808.500	
781.625		799.625		808.625	
781.750		799.750		808.750	4B/21
781.875		799.875		808.875	
782.000		800.000		809.000	
782.125		800.125		809.125	
782.250		800.250		809.250	4B/22
782.375		800.375		809.375	
782.500		800.500	4B/07	809.500	
782.625		800.625		809.625	4B/23
782.750		800.750		809.750	
782.875		800.875			
783.000	2B/04	801.000			
783.125		801.125			
783.250		801.250	4B/08		
783.375		801.375			
783.500	2B/05	801.500			
783.625		801.625	4B/09		
783.750		801.750			
783.875		801.875			
784.000		802.000			
784.125		802.125	4B/10		
784.250		802.250			
784.375	2B/06	802.375			
784.500		802.500	4B/11		
784.625		802.625			
784.750	2B/07	802.750			
784.875		802.875			
785.000		803.000			
785.125		803.125	4B/12		
785.250		803.250			
785.375		803.375			
785.500		803.500			
785.625		803.625			
785.750		803.750			
785.875		803.875			
786.000		804.000			
786.125		804.125			
786.250		804.250			
786.375		804.375	4B/13		
786.500		804.500			
786.625		804.625			
786.750		804.750	4B/14		
786.875		804.875			
787.000		805.000			
787.125		805.125			
787.250		805.250			
787.375		805.375			
787.500		805.500	4B/15		
787.625		805.625			
787.750		805.750			
787.875		805.875			

*1: 安定して使用できるチャンネルではありますが、同グループ内の他のチャンネルと比べると、同時運用において厳しい周波数設定になっておりますので、ご使用の際は最後にこのチャンネルを選択することを推奨いたします

SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <http://www.hibino-intersound.co.jp/>